

Тормозные резисторы для преобразователей частоты серии IMD_E

Модель ПЧ	Модель резистора	Количество и схема подключения*	Общее сопротивление, Ом	Модель тормозного модуля
IMD152U43E	ZC-BR-300W-400	1	400	встроенный
IMD222U43E	ZC-BR-300W-400	2 пар.	200	
IMD402U43E	ZC-BR-1000W-75	1	75	
IMD552U43E	ZC-BR-1000W-50	2 пос.	100	
IMD752U43E	ZC-BR-2500W-64	1	64	
IMD113U43E	ZC-BR-1000W-75	2 пар.	37,5	
IMD153U43E	ZC-BR-1000W-75	2 пар.	37,5	
IMD183U43E	ZC-BR-2500W-64	2 пар.	32	
IMD223U43E	ZC-BR-2500W-64	2 пар.	32	
IMD303U43E	ZC-BR-2500W-64	3 пар.	21,3	
IMD373U43E	ZC-BR-2500W-64	4 пар.	16	ZC-BU-045
IMD453U43E	ZC-BR-2500W-64	4 пар.	16	ZC-BU-045
IMD553U43E	ZC-BR-2500W-64	6 пар.	10,6	ZC-BU-055
IMD753U43E	ZC-BR-2500W-16	8: 2 пос. X 4 пар.	8	ZC-BU-075
IMD903U43E	ZC-BR-2500W-24	12: 2 пос. X 6 пар.	8	ZC-BU-090
IMD114U43E	ZC-BR-2500W-16	14: 2 пос. X 7 пар.	4,6	ZC-BU-110
IMD134U43E	ZC-BR-2500W-16	12: 2 пос. X 6 пар.	5,3	ZC-BU-160

* пар. – параллельное подключение, пос. – последовательное подключение резисторов



Резисторы ZC-BR в алюминиевом корпусе