

## Тормозные резисторы

Модель преобразователя	Модель резистора	Кол-во, схема подключения	Общее сопротивление, Ом	Тормозной модуль	Тормозной момент %	
ITD401U21B2	ZC-BR-300W-250	1	250	Встроенный	135	
ITD551U21B2	ZC-BR-400W-150	1	150		135	
ITD751U21B2	ZC-BR-400W-150	1	150		135	
ITD112U21B2	ZC-BR-500W-100	1	100		135	
ITD152U21B2	ZC-BR-500W-100	1	100		135	
ITD222U21B2	ZC-BR-500W-100	1	100		135	
ITD751U43B2	ZC-BR-400W-150	2 пос	300		135	
ITD112U43B2	ZC-BR-400W-150	2 пос	300		135	
ITD152U43B2	ZC-BR-400W-150	2 пос	300		135	
ITD222U43B2	ZC-BR-300W-400	2 пар	200		135	
ITD302U43B2	ZC-BR-300W-400	2 пар	200		135	
ITD402U43B2	ZC-BR-300W-400	2 пар	200		135	
ITD552U43B3	ZC-BR-500W-100	1	100		135	
ITD752U43B3	ZC-BR-1000W-75	1	75		130	
ITD113U43B3	ZC-BR-1000W-50	1	50		135	
ITD153U43B3	ZC-BR-1500W-40	1	40		125	
ITD183U43B3	ZC-BR-2500W-64	2 пар	32		125	
ITD223U43B3	ZC-BR-2500W-64	2 пар	32		125	
ITD303U43B3	ZC-BR-2500W-64	3 пар	20		Внешний (серия ZC-BU)	125
ITD373U43B3	ZC-BR-2500W-64	4 пар	16			125
ITD453U43B3	ZC-BR-2500W-64	4 пар	16	125		
ITD553U43B33	ZC-BR-2500W-64	6 пар	10	135		
ITD753U43B3	ZC-BR-2500W-16	4х(2пос)пар	8	145		
ITD903U43B3	ZC-BR-2500W-24	6х(2пос)пар	8	130		
ITD114U43B3	ZC-BR-2500W-24	7х(2пос)пар	6,8	130		
ITD134U43B3	ZC-BR-2500W-16	6х(2пос)пар	5,3	130		
ITD164U43B3	ZC-BR-2500W-16	8х(2пос)пар	4	130		

пар – параллельная схема, пос – последовательная схема, (пос)пар – комбинированная схема



Резисторы ZC-BR-80W .. ZC-BR-1500W  
в алюминиевом корпусе



Резисторы ZC-BR-2500W  
в керамическом корпусе